

Приставка контактная ПКЛ



Приставка контактная ПКЛ предназначена для увеличения количества вспомогательных контактов. На пускатели и промежуточные реле можно легко установить приставку с различным набором размыкающих и замыкающих контактов. Приставка контактная ПКЛ механически соединяется с пускателями со стороны входных зажимов (сверху) и фиксируются над траверсой пускателя. Контактные приставки ПКБ движением снизу вверх до упора устанавливаются по

направляющим типа "ласточкий хвост", совместив выступ на контактодержателе с пазом на контактодержателе пускателя. Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между контактной приставкой ПКЛ и пускателем. Контактные приставки ПКЛ, ПКБ выпускаются со степенью защиты IP00 и IP20, с коммутационной износостойкостью: А - 3.0 млн.циклов.

Структура условного обозначения приставок контактных ПКЛ

ПКЛ – X X M X X X
 1 2 3 4 5 6 7

1	Наименование приставки: «Приставка контактная»
2	Количество замыкающих контактов
3	Количество размыкающих контактов
4	Степень защиты IP20
5	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
6	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
7	Исполнение по коммутационной износостойкости в режиме нормальных коммутаций: А, Б, В

Технические характеристики

Модель	Количество контактов		Габариты, мм а x b x с:	Масса, кг:	Номинальный ток контактов, А:
	закрывающих	размыкающих			
ПКЛ - 20	2	-	25.5 x 47 x 34.3	0.03	16
ПКЛ - 20М	2	-	25.5 x 47 x 34.3	0.03	
ПКЛ - 11	1	1	25.5 x 47 x 34.3	0.03	
ПКЛ - 11М	1	1	25.5 x 47 x 34.3	0.03	
ПКЛ - 40	4	-	44 x 47 x 34.3	0.055	
ПКЛ - 40М	4	-	44 x 47 x 34.3	0.055	
ПКЛ - 04	-	4	44 x 47 x 34.3	0.055	
ПКЛ - 04М	-	4	44 x 47 x 34.3	0.055	
ПКЛ - 22	2	2	44 x 47 x 34.3	0.055	
ПКЛ - 22М	2	2	44 x 47 x 34.3	0.055	
ПКБ - 01	-	1	54 x 54 x 10	0.03	
ПКБ - 10	1	-			
ПКБ - 11	1	1			