

Пакетные выключатели, переключатели серии ГПВ, ГПП



ГПВ - герметичные пакетные выключатели/переключатели, предназначены для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве: коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений и для ручного управления асинхронными электродвигателями в электрических цепях переменного тока

Г — герметический, IP56

ПХ — ПВ - пакетный выключатель; ПП - пакетный переключатель.

Х — Число полюсов: 1 - однополюсный; 2 - двухполюсный; 3 - трехполюсный; 4 - четырехполюсный.

-XX — Обозначение величины номинального тока: 10А, 16А, 25А, 32А, 40А.

Название	Обозначение серии	Число полюсов	Номинальный ток А	IP
ГПВ1-10	ГПВ	1	10	65
ГПВ1-16	ГПВ	1	16	65
ГПВ1-25	ГПВ	1	25	65
ГПВ1-32	ГПВ	1	32	65
ГПВ1-40	ГПВ	1	40	65
ГПВ2-10	ГПВ	2	10	65
ГПВ2-16	ГПВ	2	16	65
ГПВ2-25	ГПВ	2	25	65
ГПВ2-32	ГПВ	2	32	65
ГПВ2-40	ГПВ	2	40	65
ГПВ3-10	ГПВ	3	10	65
ГПВ3-16	ГПВ	3	16	65
ГПВ3-25	ГПВ	3	25	65
ГПВ3-32	ГПВ	3	32	65
ГПВ3-40	ГПВ	3	40	65
ГПВ4-10	ГПВ	4	10	65
ГПВ4-16	ГПВ	4	16	65
ГПВ4-25	ГПВ	4	25	65
ГПВ4-32	ГПВ	4	32	65
ГПВ4-40	ГПВ	4	40	65
ГПП1-10	ГПП	1	10	65
ГПП1-16	ГПП	1	16	65
ГПП1-25	ГПП	1	25	65
ГПП1-32	ГПП	1	32	65
ГПП1-40	ГПП	1	40	65
ГПП2-10	ГПП	2	10	65
ГПП2-16	ГПП	2	16	65
ГПП2-25	ГПП	2	25	65
ГПП2-32	ГПП	2	32	65
ГПП2-40	ГПП	2	40	65
ГПП3-10	ГПП	3	10	65
ГПП3-16	ГПП	3	16	65
ГПП3-25	ГПП	3	25	65
ГПП3-32	ГПП	3	32	65
ГПП3-40	ГПП	3	40	65